

CoreLine Allmänbruksarmatur

BN126Z REF A2 L1500

Petskyddad - 0.5 J standard plus - vit

CoreLine Batten uppfyller Corelines löfte om innovativa och lättanvända armaturer av hög kvalitet. Den effektiva konstruktionen gör installationen snabb och enkel, så att du kan skapa sömlösa ljuslinjer utan ytterligare tillbehör. CoreLine Batten ger universell ljusfördelning, homogen belysning och visuell komfort. Det finns även Interact Ready-armaturer med trådlös kommunikation som kan användas tillsammans med gateways, sensorer och programvara för Interact.

Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Produktdata

Allmän information	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
Material	Stål
Tillbehörsfärg	vit

Drift och elektricitet	
Inspänning	- V
Ingångsfrekvens	- Hz

Mekanik och armaturhus	
Total längd	1145 mm
Total bredd	81 mm
Total höjd	120 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	120 x 81 x 1145 mm (4.7 x 3.2 x 45.1 in)


Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK04 [0.5 J standard plus]

CoreLine Allmänbruksarmatur

Produktdata

Fullständig produktkod	871016336581799
Beställningsproduktnamn	BN126Z REF A2 L1500
EAN/UPC – Produkt	8710163365817
Beställningsnummer	36581799
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	911401776872



Måttskiss



BN126Z REF A2 L1500

